Art.-Nr.: 204.984.14 Typ: KSVDW23TO1

Art.-Gruppe: Schaltgeräte 1/N/PE 230V KSVD-Aufbau

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVD Aufbau-Schaltgerät 15, 14A, Schuko CEE7/7 2P+E / 16A / 230V, M-Litzen
Beschreibung: Kunststoff-Aufbaugehäuse mit Drucktasten, Schuko-Steckerkragen und ausgeführten Anschlusslitzen
Verwendung: Motorstarter für elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: AC-3 / 2,2kW / 230V / 1~

Ausstattung	
Schuko-Steckerkragen 16A	Kupplungssicherung rot
Unterspannungsauslösung	Tastenabdeckung transparent
Überlastschutz	Aufbau-Bodenplatte 15mm
Motorlitzen	

Schaltfunktion	0 – 1	**Betätigungsart**	Drucktasten Ein/Aus

Netzdaten	1/N/PE 230V / 50Hz	**Schaltplan**	851.579
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	**Bedienungsanleitung**	

Technische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung	**Ue**	230V / 50Hz
Bemessungsbetriebsstrom	**Ie**	13,5A
Bemessungsschaltvermögen	**AC-3**	13,5A / 2,2kW / 230V / 1~
Schaltkontakte (Hauptstromkreis)		Schließer / 2-polig
Betätigung		mechanisch Ein/Aus, elektrisch Aus / Freiauslösung
Bemessungsbetätigungsspannung	**Uc**	230V / 50Hz
Überlastschutz **Einstellwert**		thermisch / 1-polig / automatische Rückstellung 14A
Schaltzyklen		50E3
Schalthäufigkeit		300 l/h
Umgebungstemperatur		-5°C / +40°C

Netzeingang	Schuko-Steckerkragen blau 3–polig CEE7/7 2P+E / 16A / 250V / 50-60Hz
Motoranschluss	1 Litze H07V-K1,5mm² gn/ge: ca. 120mm / Aderendkralle 2 Litzen H07V-K1,5mm² bn, bl: ca. 120mm / Aderendkrallen
Ausgang	1 Bodenöffnung (für Anschlusslitzen)

Schutzart	**IP**	54
Gehäuse		PP / schwarz
Ausführung		Aufbau / Boden offen / Tasten oben
Befestigung		4 Bohrungen Ø 6,3mm – 68 x 68mm
Maße	**L x B x H**	ca. 131 x 97 x 122mm (über alles, inkl. 15mm Bodenplatte)
Gewicht		ca. 381g

EAN	4250318215160
Konformität / Prüfungen	CE

Funktionsbeschreibung	
Einschalten	- Grüne Taste drücken - Motor läuft
Ausschalten während des Laufs	- Rote Taste drücken - Motor läuft aus
Unterspannungsauslösung	- Wiederanlaufschutz nach Spannungsausfall - Auslösung bei Spannungsabsenkung oder Netzausfall - Motor läuft aus - Nach Spannungsrückkehr kann erneut eingeschaltet werden
Überlastschutz	- Schutz bei Überlastströmen - Auslösung wenn der Motorstrom längere Zeit höher ist als der Einstellwert - Motor läuft aus - Einschalten nicht möglich, keine Funktion - Nach ausreichender Abkühlung des ÜLS kann erneut eingeschaltet werden

Bitte beachten!
- Schutzart IP54 nur mit entsprechender Abdichtung zwischen Schaltergehäuse und Motorgehäuse